Produktinformation

Die Bria-App der Firma CounterPath (www.counterpath.com) ermöglicht die Bildtelefonie für PC/Laptop, Tablet PC und mobile Endgeräte wie iPhone, Android Smartphone, BlackBerry, etc.

Die App kann direkt über die CounterPath Internetseite oder aus allen App Shops gekauft und installiert werden.

Anwendungsbeispiel

In diesem Beispiel besitzt der Kunde (die Familie Schieffer) eine Gira Türkommunikations-Anlage inklusive TKS-IP-Gateway und möchte über die Bria-App (z. B. auf dem iPhone) sehen und hören, wer an der Tür klingelt.

Voraussetzung

Bevor mit der Einrichtung der Bria-Weiterleitung gestartet werden kann, muss das TKS-IP-Gateway (ab Version 3.0) vom Elektroinstallateur vollständig eingerichtet werden:

- das TKS-IP-Gateway funktioniert im Türkommunikations-System,
- das TKS-IP-Gateway hat eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk,
- auf einem Computer muss der TKS-Communicator installiert sein, um im späteren Betrieb die Weiterleitung zu aktivieren.

Ablauf der Einrichtung

Zuerst das TKS-IP-Gateway einrichten, da die App sonst keine Verbindung zum TKS-IP-Gateway aufbauen kann.

Im Assistenten des TKS IP-Gateways

Der Assistent des TKS-IP-Gateways ist eine Browser-Anwendung und kann in aktuellen Webbrowsern (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome) gestartet werden.

 Um den Assistenten des TKS-IP-Gateways zu starten, bitte im TKS-Communicator das Menü aufrufen. Den Menüpunkt "Einstellungen" - "TKS-Communicator einrichten" auswählen und auf den angezeigten Link klicken.

TKS-Communic	ator				×
٠		Kle	ve		
	Meldur Zur Eir Sie sic Benutz anmelo http://	ig nrichtung des TKS- h über den folgend erdaten Ihres TKS den: 192.168.0.23 TKS-Communic	Communicators kå den Link mit den -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators -Communicators	önnen OK	
đ			÷.	A	•
Menü	Bin zu Hause		Licht	Rufton aus	Tür öffnen

Anwendungsbeispiel - Bria-Weiterleitung einrichten

2. Auf der Startseite mit den Zugangsdaten des TKS-Communicators anmelden.

GIRA Türkommunikations-System	Assistent
-------------------------------	-----------

GIRA Türkommunikations-System Assistent

ikations-System	Assistent	
Herzlich Willkommen! Benutzername	Passwort	∢ Hilfe
Sprache wählen		
Zugangsdaten merken	Anmelden	
		* Pflichtfeld

3. Die Bria-Weiterleitung wird im Assistent unter "IP-Telefone konfigurieren" angelegt. Dazu bitte auf die Schaltfläche "Gira Assistent starten" klicken.

Übersicht		
Anlage definieren	Umfang der Anlage festlegen	
Anlage einrichten	Ruftasten anlegen	
	Schalthandlungen anlegen	
	Internrufe anlegen	
	Eigene Ruftöne einrichten	
	Analoge Kameras konfigurieren	
	IP-Kameras konfigurieren	
	TKS-Communicator einrichten	
	IP-Telefone konfigurieren Gira Assistent starten 🕨	
Administration	TKS-Communicator auf Client-PC installieren	
	Netzwerkzugang einrichten Videoeinstellungen	
	Sicherung / Wiederherstellung Update Zugangsdaten Geräteinfos Nutzungsbedingungen Datum und Uhrze	it
	TKS-IP-Gateway zurücksetzen TKS-IP-Gateway neu starten	

GIRA

4. Im Reiter "Zuordnung" den Benutzernamen (hier: Bria) eintragen und ein Passwort vergeben.

Hinweis: Die hier gemachten Einstellungen müssen in der Bria-App übernommen werden. **GIRA** Türkommunikations-System Assistent

	konfigurieren
Hier werden die IP-Telefone hinzugefügt	und konfiguriert.
IP-Telefone	Zuordnung Rufe (eingehend)
Grandstream GXV 31	Zugangsdaten für das IP-Telefon eintragen.
	Benutzername Bria *
FritzBox	Passwort ***** ***** ************************
Türstation Nachricht	
Bria 🛍	socieriensminnes: Bei Verwendung von ID-Telefonen werden die Türöffner-Telegramme ohne Verschlüsselung zum TKS-IP- Gateway übertragen.
Neues IP-Telefon hinzufügen	

- 5. Im Reiter "Rufe (eingehend)" das entsprechende TKS-Gerät und den entsprechenden Taster auswählen (hier: Haupteingang und Fam. Schieffer).
- 6. Anschließend die Einstellungen speichern und den Assistenten verlassen.

GIRA Türkommunikations-System Assistent

♥Übersicht IP-Telef	one konfigurier	en	
tier werden die IP-Telefone hinzuge	fügt und konfiguriert.		
IP-Telefone	Zuordnung	ıfe (eingehend)	
Grandstream GXV 31	Auf welche R	ufe soll dieses IP-Telefon reagie	
FritzBox	O .	Haupteingang	ET Taste 3
Türstation Nachricht			Fam. Schieffer
Bria			Leer
Neues IP-Telefon hinzufügen		Wohnungsstation Video AP 1	WS Video AP Taste 1

Mit der Bria App

I Bria-App und notwendige Zusatzfunktionen

Beachten Sie folgendes bei der Verwendung der Bria-App:

- Die Bria-App ist nur in englischer Sprache verfügbar.
- Beim Installieren der App sowie der Zusatzfunktion "Video Calls" entstehen einmalige Kosten (€ 6,99 für die App + € 2,69 für die Zusatzfunktion, weitere Zusatzfunktionen kosten Extra).
- Je nach Einstellung oder Endgerät kann es sein, dass im Standby-Betrieb keine WLAN-Verbindung besteht und so kein Türruf empfangen wird.

Bria-Konto auf dem Gerät anlegen, an das der Türruf weitergeleitet werden soll

Beispielhaft wird hier das Anlegen eines Bria-Kontos auf einem iPhone gezeigt:

(Dieser Schritt kann übersprungen werden, falls schon ein Bria-Konto besteht, an das der Türruf weitergeleitet werden soll.)

 Die Bria-App aus dem App-Store beziehen (nach "Bria" suchen), installieren und anschließend öffnen.



Gira Türkommunikations-System

Anwendungsbeispiel - Bria-Weiterleitung einrichten

- 2. "Settings" anklicken und "Premium Features" öffnen.
- C R -0-

Accounts.

Settings

Enabled

Disabled



Settings

Accounts

About

Share

Preferences

Advanced Settings

Premium Features

×

Ф_р

? Help

8

>

3. Hinweis: Wenn Sie die Funktion "Bildtelefonie" verwenden möchten, müssen Sie "Video Calls" als notwendige Zusatzfunktion kaufen. Ansonsten wird eine reine Audio-Verbindung hergestellt.

••••	∘ Vodafone.de 穼 09:11	୶∦64 % 💶 ≁
< z	urück	=
1	G729 Audio Codec	7,99 €
2	Video Calls	2,69 €
3	Presence and Messaging	2,69€
4	AMR WB Audio Codec	7,99€



Contact your VoIP provider to verify if video is supported with your service. Remote participant must also support H.264 or VP8 based video.





GIRA

Gira Türkommunikations-System

Anwendungsbeispiel - Bria-Weiterleitung einrichten

GIRA

4. Neues Konto über "+" einrichten ●●●● Vodafone.de 穼 09:15 ●●●● Vodafone.de ᅙ 09:16 68 % 💶 + 7 * 68 % und unter "Select Provider" die 🔇 Settings Abbrechen Select Provider Accounts Verbindungsart "SIP" auswählen. Enabled Disabled USER-DEFINED GENERIC ACCOUNTS SIP Vor (SIP) - Calling XMPP XMPP - Messaging XMPP PROVIDERS - MESSAGING f Facebook 8 Google **VOIP PROVIDERS - CALLING** 123Cloud 123Cloud eims **1VOIP 4 ALL & SWISS** ∕A1 A1 > L \bigcirc 6 BABRONIX Abronix 5. Es erscheint eine leere Anmelde-●●●●○ Vodafone.de 🗢 09:16 🕇 🖹 68 % 🔲 🕂 Maske und der Account Status ist Abbrechen New SIP Account Sichern "Not Registered". Account Status Not Registered Account Name USER DETAILS Display as Username Password Domain Enabled VOICE MAIL

V/M Numbor

Gira Türkommunikations-System

Anwendungsbeispiel - Bria-Weiterleitung einrichten

- 6. Wählen Sie einen Account Namen (hier "TKS-IP-Gateway") aus.
- 7. Übernehmen Sie für "Username" und "Password" die im TKS-IP-Gateway gemachten Einstellungen.
- 8. Tragen Sie unter "Domain" die IP-Adresse des TKS-IP-Gateways ein (Diese finden Sie im TKS-Assistenten unter "Netzwerkzugang einrichten").

	Phone	Contacts I	listory	Settin
 9. Sichern Sie die Einstellungen und aktivieren Sie den Account über "Enabled". Die erfolgreiche Aktivierung wird in der Account-Übersicht 	•••••• Vodafone.o	de	≁ ∦ 76 ° ount Sic	% 💻 hern
durch einen grünen Pfeil und				
das grüne Teleton-Symbol angezeigt.	Account Nam	ne T	KS-IP-Gate	eway
Hinweis: Wenn die Aktivierung nicht erfolgreich war, blinken das	USER DETAIL	.S		
Telefonsymbol und der Pfeil schnell im Wechsel rot-grün.	Display as	Т	KS-IP-Gate	eway
	Username			Bria
	Password		••	
	Domain		192.168.1	.211

Enabled

VOICE MAIL VM Number

●●○○○ Vodafone.de 穼 09:33

Account Name

USER DETAILS

Display as

Username

Password

Domain

VOICE MAIL VM Number R

Enabled

Accounts SIP Account

Register

🕇 🕴 75 % 💷 4

TKS-IP-Gateway

TKS-IP-Gateway

192.168.1.211

192.168.1.211

 \mathbb{T}

_нBria

....

•••••	∘ Vodafone.d Settings	e 奈 09:36 Accou	≁ ven 7 nts	6 % 💼 +
En	abled	Accour	11.5	J
->	G TRS-	-IP-Gatev	vay	i
Dis	abled			
0		0		



Bria App anwenden

Eingehender Türruf

Bei einem eingehenden Türruf öffnet sich die Bria-App automatisch. Über die Tastenkombination *0 kann die Tür geöffnet werden.



